

КХ2 панель управления

Панель управления КХ2 имеет элегантный дизайн с 12 программируемыми кнопками и дисплеем с диагональю 2,8 дюйма. Кнопки и графический интерфейс полностью программируются при помощи RTI Integration Designer® для обеспечения управления электронными приборами. Встроенный ИК-выход позволяет управлять устройствами напрямую, при использовании процессоров RTI возможно управление с обратной связью. Также устройство устрой- во имеет порт 10/100 Base-T Ethernet с поддержкой PoE, что позволяет использовать один кабель для питания и передачи данных.



Основные функции

- Поставляется со стильной низкопрофильной рамкой белого цвета. Отдельно продаются рамки чёрного, светло-миндально и алюминиевого цветов.
- Передние панели и кнопки черного цвета с глянцевой поверхностью.
- Устанавливаются в квадратную электрораспределительную коробку размером 100 x 100 мм (подробная информация приведена ниже).
- Встроенные монтажные ушки для простоты монтажа в существующие системы.
- ЖК–дисплей с диагональю 2,8 дюйма и 12 назначаемых кнопок.
- TFT дисплей с разрешением QVGA (240 Ш x 320 В) отображает пользовательские кнопки, текст и графику.
- Встроенный порт 10/100 Base-T Ethernet с питанием по Ethernet.
- ИК-приемник с защитой от излучения плазменных дисплеев для сквозной передачи ИК-команд.
- Открытая архитектура позволяет управлять практически любыми электронными устройствами.
- ИК-выход может передавать мигнал на расстояние до 300 м.
- Полностью настраиваемая и программируемая панель.
- Дополнительные модули/процессоры для контроля напряжения, релейного управления и оперативного двустороннего обмена информацией.
- Программирование через USB порт и Ethernet.

Замечания по установке

- Блок питания не входит в комплект. Для питания необходим коммутационный блок CB8 или сетевой коммутатор с поддержкой PoE. Прямое подключение панели к процессору RTI не рекомендуется.

Технические характеристики

Питание.....	от 9 до 16 В. пост. тока, макс. ток 0,5 А или PoE
Сенсорный дисплей.....	Цветной ЖК-дисплей, диагональ 2,8 дюйма, с повышенной яркостью, изготовленный по технологии TFT
.....	QVGA (240 x 320 пикселей) с 65 тыс. цветов
ИК-выход.....	200 мА, длина кабеля до 300 м
Рабочая температура.....	от 0 до 50 °C
Относительная влажность в рабочем режиме	от 5 до 95% (без конденсации)
Порт Ethernet.....	Порт 10/100Base-T Ethernet устройства с питанием по Ethernet
Монтаж.....	Встроенные монтажные ушки и винты
Размеры передней панели (В x Ш).....	112 x 117 мм
Размеры монтажного отверстия (В x Ш).....	94 x 94 мм
Полная глубина ниши в стене	31 мм плюс кабели
Масса.....	212 г
Гарантия.....	Один год (детали и качество изготовления)

Аксессуары для КХ2

Стандартные лицевые рамки

- BZLA-KX2 - Светлый миндаль
- BZB-KX2 - Чёрный

Лицевые рамки особой серии

- PBZBR-KX2 - Алюминий

Замечания по установке КХ2

Панель КХ2 устанавливается в электрическую монтажную коробку 4"x4".
ВНИМАНИЕ:
Монтажная коробка 2-gang НЕ ПОДХОДИТ.
Монтажные крепления КХ2 устроены таким образом, что панель выступает на 9,65 мм от края монтажной коробки. Следовательно монтажную коробку нужно утопить в стене на 10 мм или глубже.
Глубина коробки должна составлять 38 мм или больше.

Монтажная коробка

